



記号 No.	品名 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QUANTITY	備考 REMARKS
①	入力線(茶)	-		
②	入力線(青)	-		
③	アース(黄/緑)	-		
④	ケース蓋	AL		
⑤	ケース	AL		
⑥	銘板	-		
⑦	出力線(茶)	-		
⑧	出力線(青)	-		

【ご使用上の注意】

- 本製品はLED照明用電源です。LED照明用以外の目的には絶対に使用しないでください。
- 本製品のネジを取り外したり、ケースを開けたり、分解、改造しないでください。
- 入力電圧は正弦波交流のみとし、仕様範囲以外では使用しないでください。
- 必ず本製品に適合するLEDランプを接続してください。
- 取扱い説明書の内容を遵守しご使用をお願い致します。

仕様

使用環境温度	-40℃~60℃
入力電圧[周波数]	100-240VAC[50/60Hz]
入力電流	0.177A[100VAC]
	0.093A[200VAC]
電力会社申請 入力容量	18VA [100VAC]
	19VA [200VAC]
出力電圧/電流	DC27~40V/0.4A
質量	0.55kg
保護等級	IP67

日付 DATE	投影法	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 ENG NEER	製図 DRAWN	図番 DRAW NGNo.
2017. 4. 1	第3角法	丸尾		井上	井上	製品名称 NAME
尺度SCALE	公差TOLERANCE					型式 TYPE
フェニックス電機株式会社 PHOENIX ELECTRIC CO., LTD						H00-20-3660D
記号	日付	訂正事項	エコボZ2専用電源			

入力電流	0.177A[100VAC]	日付	2017. 4. 1	投影法	第3角法	承認	丸尾	検図		設計	井上	製図	井上	図番	H00-20-3660D
電力会社申請 入力容量	18VA [100VAC]	尺度SCALE		公差TOLERANCE							井上			製品名称 NAME	エコボZ2専用電源
出力電圧/電流	DC27~40V/0.4A													型式 TYPE	UEP020-S040040-A1
質量	0.55kg	記号	日付	訂正事項											